

# CEC016.01 110V-DC



## Specificatii

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cod ETI                                    | 004641152             |
| Descriere                                  | CEC016.01 110V-DC     |
| Denumire clasă                             | Miniatură contactor   |
| Func ie                                    | Contactoare miniatură |
| I (AC1) (A)                                | 22                    |
| I (AC3 400V) (A)                           | 16                    |
| P (AC3 kW) (kW)                            | 7,5                   |
| Număr de contacte auxiliare NC             | 1                     |
| Număr de contacte NC                       | 0                     |
| Număr de contacte auxiliare NO             | 0                     |
| Număr contacte NO                          | 3                     |
| Tensiunea nominala (V AC)                  | 690                   |
| Tensiunea de control U <sub>c</sub> (V DC) | 110V                  |

Pagina de produse online

## Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

Manual de instructiuni

Declaratie CE

Eplan mușchi

## ETIM clasificare internationala

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Clasificare   | EC000066                      |
| Denumire clasă  | Power contactor, AC switching |
| Rated control supply voltage DC                         | 110...110V                    |
| Voltage type for actuating                              | DC                            |
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-1, 400 V   | 22A                           |
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-3, 400 V   | 18,7A                         |
| Rated operation power at AC-3, 400 V                    | 7,5kW                         |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1                             |
| Type of electrical connection of main circuit           | Frame clamp                   |
| Number of normally open contacts as main contact        | 3                             |